

Link do produktu: <https://www.metrolbud.pl/agregat-pradotworczy-jednofazowy-5500-w-generator-daewoo-gda-6500e-p-4491.html>



AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY JEDNOFAZOWY 5500 W GENERATOR DAEWOO GDA 6500E

Cena	5 199,00 zł
Numer katalogowy	145140784
Kod producenta	EAF1-74734_20230227135133

Opis produktu

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY JEDNOFAZOWY 5500 W GENERATOR DAEWOO GDA6500E

Agregat prądotwórczy z elektrycznym rozruchem marki Daewoo napędzany silnikiem czterosuwowym o pojemności **390 cm³**. Na panelu generatora został umieszczony cyfrowy wyświetlacz 3 w 1, jedno **klasyczne gniazdo 32 A dla urządzeń zasilanych napięciem 230 V / 50 Hz** wyposażone w bezpieczne uziemienie.

Na panelu znajduje się również gniazdo 16A. **Znamionowa moc prądnicy wynosi 5000 W, a maksymalna moc to 5500 W. Prądnica posiada miedziane uzwojenie co przekłada się na jej sprawność i wytrzymałość.**

Generator jest umocowany na mocnej stalowej ramie. Łączna waga urządzenia wynosi około **78,6 kg**. Poziom hałasu wytwarzanego przez generator to **95 dB**.

Generator posiada zbiornik paliwa o pojemności **30 litrów**. Jest to idealne rozwiązanie jako źródło zapasowej energii na wypadek awarii prądu, jak również w miejscach gdzie prąd z sieci jest niedostępny.

Agregat posiada automatyczną stabilizację napięcia AVR, co zwiększa bezpieczeństwo korzystania z urządzeń elektrycznych. Czytelny **wyświetlacz 3w1** wskazuje najważniejsze aktualne parametry pomiarowe agregatu prądotwórczego: napięcie, częstotliwość prądu, a także czas pracy silnika, co pozwala terminowo przeprowadzać przeglądy urządzenia.

Napięcia wyjściowe różni się od konwencjonalnego napięcia z sieci elektrycznej. Dlatego też przed zasilaniem szczególnie wrażliwych urządzeń elektrycznych (takich jak komputery, telewizory, itp.) należy skonsultować się z producentem lub dostawcą urządzenia.

Niektóre urządzenia elektryczne do rozruchu potrzebują w krótkim czasie otrzymać moc kilkukrotnie większą od ich nominalnej mocy, jest to częste zjawisko, szczególnie przy silnikach indukcyjnych. W takiej sytuacji możemy obliczyć początkowy współczynnik, czyli moc potrzebną do normalnego użycia pomnożyć przez określony współczynnik.

Czyli na przykład współczynnik 1 zastosujemy przy użyciu urządzeń takich jak suszarki, opalarki, frytkownice, miksery, kuchenki, żelazka, tostery, odkurzacze, lampki itp. Współczynnik 2 stosuje się przy kosiarkach elektrycznych, szlifierkach kątowych, nożycach do żywopłotu, piłach elektrycznych, pralkach, itp. Dla sprężarek, myjek ciśnieniowych, betoniarek generalnie przyjmujemy wartość współczynnika 3, dla lodówek, zamrażarek i klimatyzacji współczynnik będzie wynosił 3 lub więcej.

W praktyce oznacza to, że dla urządzenia o mocy 600 W oraz współczynnika 2 do rozruchu będziemy potrzebowali generatora o mocy znamionowej co najmniej 1200 W. Warto wziąć to pod uwagę przy doborze generatora dla swoich potrzeb.

Produkt cechuje się wysoką sprawnością i długim czasem działania przy niskim zużyciu paliwa. Duże koła transportowe zapewniają większą mobilność urządzenia i większy komfort podczas transportu.

Charakterystyka:

- Miedziane uzwojenie prądnicy

-
- Dwa gniazda 230 V 32A oraz 16A
 - System automatycznej stabilizacji napięcia(AVR)
 - Niski poziom hałasu 95 dB
 - Powiększony zbiornik paliwa 30 l
 - Rozruch elektryczny
 - Wyświetlacz 3 w 1
 - Zabezpieczenie przed przeciążeniem
 - Czujnik poziomu oleju
 - Niski poziom hałasu
 - Mocna rama
 - Zestaw transportowy (opcjonalnie-możliwość dokupienia dodatkowo)
 - Wyjście 12 V

Specyfikacja techniczna:

- Moc maksymalna: **5.5 kW**
- Moc znamionowa: **5.0 kW**
- Typ silnika: **4-suwowy silnik benzynowy**
- Napięcie: **230 V**
- Producent silnika: **Daewoo series 410**
- Moc silnika: **13 KM**
- Pojemność skokowa silnika: **390 cm³**
- Rozruch: **elektryczny/ręczny**
- Rodzaj paliwa: **benzyna**
- Pojemność zbiornika paliwa: **30 l**
- Czas pracy przy 50% obciążeniu: **18 h**
- Wyświetlacz: **3 w 1**
- Stabilizator napięcia: **AVR**
- Maksymalne natężenie prądu: **32 A**
- Gniazda: **1 x 16A / 1 x 32A**
- Wyjście **12V: 8.3 A**
- Poziom hałasu: **95 dB(A)**
- wyposażenie standardowe: **licznik motogodzin / powiększony zbiornik paliwa / uzwojenie miedziane / woltomierz / wskaźnik częstotliwości / wskaźnik poziomu oleju / wyświetlacz / zabezpieczenie przed przeciążeniem**
- Gniazda: **12V, 8A - 1szt. / 230V, 16A - 1szt. / 230V, 32A - 1szt.**
- Wymiary D/S/W: **680x520x540 mm**

-
- Waga: **78,6 kg**

GWARANCJA

Okres gwarancyjny na produkt zakupiony **na użytek konsumencki** wynosi **2 lata** od daty nabycia/wydania. Na sprzęt zakupiony i używany do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową (zakup komercyjny) udzielana jest roczna gwarancja.

Producent udziela dodatkowej, 12-miesięcznej gwarancji na produkt zakupiony **na użytek konsumencki** po upływie podstawowego okresu gwarancyjnego. Dodatkowej gwarancji udziela się przy spełnieniu następujących wymagań:

- Dokonanie przez użytkownika rejestracji zakupionych towarów na stronie internetowej: www.daewoo-power.com nie później niż 30 dni od daty zakupu. Potwierdzeniem pomyślnej rejestracji jest odpowiedź wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.
- Wpisy w karcie gwarancyjnej o przeprowadzonych rutynowych czynnościach obsługowych i konserwacyjnych w autoryzowanym punkcie serwisowym. Harmonogram obsługi technicznej i wykaz prac konserwacyjnych znajduje się w instrukcji obsługi każdego produktu, a także na stronie internetowej
- Przestrzeganie przez użytkownika wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących eksploatacji produktu znajdujących się w instrukcji obsługi.

Jeśli którekolwiek z powyższych wymagań nie zostaje spełnione, uważa się, że dodatkowa gwarancja na produkt nie przysługuje użytkownikowi. Dodatkowa gwarancja nie obejmuje zużycia części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, a także wad i przypadków, które nie są objęte podstawowym okresem gwarancji.